


クイックスタートガイド

Quick Start Guide for Mobile Rack Device Mounting Kit Data Archiving and Storage Edition

Mobile Rack Device Mounting Kit <データ保存、ストレージキット>

お買い上げいただきありがとうございます！ Mobile Rack Device Mounting Kitのデータ保存、ストレージキットをご使用のEcho™ Express III-R或いはxMac™ Pro Serverにインストールする事により、コンピュータへお持ちの2.5インチSSD、HDDを最大で4台接続可能、そして更にお持ちのLTOテープドライブをインストールしデータ保存が可能となります。本書は、キットおよびPCIeカードのEcho、xMac筐体へのインストール手順の概要を記載しています。詳細な手順はEcho、xMac各システムのパッケージに付属のユーザーガイドを参照してください。

製品と付属品

Mobile Rack Device Mounting Kit アセンブリ1式 (ブラケットに装着されたパワーサプライとファン、ならびに2.5インチドライブ用ケージ)	
外付け型8ポート搭載6Gb/s SAS/SATA PCIe 2.0カード1枚	
Mini-SAS-to-4x 内蔵SATAケーブル1本	
Mini-SAS-to-SAS (SFF-8482) ケーブル	
Mobile Rack Device Mounting Kitユーザーズガイド	
2.5インチハードドライブケージ用インストールガイド	
取付け用ねじ (ドライブ、モバイルラックデバイス用)	

インストールの概要

1. Mobile Rack Device Mounting Kitアセンブリ、PCIeカードパッケージ、Thunderboltインターフェースキット、ケーブル、ハードウェアを外箱から取り出し用意します。LTOドライブをインストールされる場合もご用意ください。
2. LTOテープドライブをインストールされない場合は手順4へ進み、インストールする場合は、Mobile Rack Device Mounting Kitのアセンブリのブラケットをカバープレートに留めているねじ8本を外し、カバープレートとともに別に保管します。
3. Mobile Rack Device Mounting Kitユーザーガイドを参照し、LTOテープドライブをアセンブリ内にインストール (第3章 — インストール手順、A — モバイルラック機器のインストール手順)します。
4. アセンブリのファンの隣に位置する配線穴のプラスチック製の補強輪をアセンブリの内側から外方向へ押し外します。
5. Mini-SAS-to-4x内蔵SATAケーブルの金属製コネクタを配線穴から通して外側に出し、ドライブケージのポートに配置されている4基の小コネクタをドライブケージのポート内に接続します。
6. LTOテープドライブをインストールしなかった場合は次の手順へ進んでください。インストールした場合は、Mini-SAS-to-SASケーブルの金属製コネクタを配線穴から通して外側に出し、パワーサプライの4ピンコネクタのうち1基およびケーブルの4ピンコネクタとを接続します。
7. 補強輪をケーブルの周りに装着し再びブラケットへセットします。
8. Mobile Rack Device Mounting Kitユーザーガイドを参照し、アセンブリおよび同梱のPCIeカードをEcho Express III-Rへインストール (第3章 — インストール手順、B — Echo Express III-R一式のインストール手順)します。
9. 2.5インチドライブケージインストールガイドを参照し、お使いの2.5インチドライブをドライブケージへインストールします。