

クイックスタートガイド

Quick Start Guide for Mobile Rack Device Mounting Kit Pro Media Reader Edition

Mobile Rack Device Mounting Kit <プロメディアリーダキット>

お買い上げいただきありがとうございます！ Mobile Rack Device Mounting Kitのプロメディアリーダキットをご使用のEcho™ Express III-R或いはxMac™ Pro Serverにインストールする事により、SxS™、P2™、CF™カードからファイルをコンピュータへデータ転送可能、そして更に4台の2.5インチHDD、SSDを接続可能です。本書は、キットおよびPCIeカードのEcho、xMac筐体へのインストール手順の概要を記載しています。詳細な手順はEcho、xMac各システムのパッケージに付属のユーザガイドを参照してください。

製品と付属品

Mobile Rack Device Mounting Kitアセンブリ1式 (ブラケットに装着されたパワーサプライとファン、Qio™ MRプロメディアリーダ、2.5インチドライブ用ケース)



Tempo™ SATA Pro 6Gb 4-Portカード1枚



Qio Thunderboltインターフェースキット



eSATA/内蔵SATAケーブル4本



Mobile Rack Device Mounting Kitユーザズガイド

2.5インチハードドライブケース用インストールガイド

Qio、Thunderboltインターフェースキットユーザガイド

ドライブ取付け用ねじ

インストールの概要

1. Mobile Rack Device Mounting Kitアセンブリ、PCIeカード/パッケージ、Thunderboltインターフェースキット、ケーブル、ハードウェアを外箱から取り出し用意します。
2. アセンブリのファンの隣に位置する配線穴のプラスチック製の補強輪をアセンブリの内側から外方向へ押し外します。
3. 外付けPCIeケーブルのツマミねじのある方をQio MRメディアリーダに接続し、もう一方の端を配線穴に通します。
4. SATAデータケーブルをケーブル配線穴に通してドライブケースの「SATA-1」「SATA-2」等とラベルされたコネクタに接続します。逆L字型のコネクタはドライブケースに接続するためのものです。
5. 補強輪をケーブルの周りに装着し再びブラケットへセットします。
6. Mobile Rack Device Mounting Kitユーザガイドを参照し、アセンブリおよび同梱のPCIeカードをEcho Express III-Rへインストール (第3章 — インストール手順、B — Echo Express III-R一式のインストール手順)します。
7. 外付けPCIeケーブルのコネクタをThunderboltインターフェースに接続します。
8. Thunderboltインターフェースとコンピュータ (或いはコンピュータにチェーン接続している他のThunderboltデバイス) のThunderboltポートに接続します。
9. ドライブケースユーザガイドを参照してドライブをドライブケースにインストールします。
10. Qioユーザガイドを参照してQio対応のために必要なドライバをダウンロードおよびインストールします。

SONNET™
SIMPLY FAST™
www.sonnettech.com

Sonnet Technologies, Inc., California USA • Tel: 1-949-587-3500 Fax: 1-949-457-6349 • www.sonnettech.com/jp

©2014 Sonnet Technologies, Inc. All rights reserved. SonnetおよびSonnetのロゴ、Simply FastおよびSimply Fastのロゴ、Echo、Qio、Tempo、xMacは、米国内または他国におけるSonnet Technologies, Inc.の登録商標です。その他の商標については当該各社が所有権を有します。製品に関する情報は予告なしに変更されることがあります。Printed in the USA. QS-MR-QIO-X4SSD-J-A-043014