

# クイックスタートガイド

Quick Start Guide for Mobile Rack Device Mounting Kit Blu-ray Mastering Edition

## Mobile Rack Device Mounting Kit <Blu-Rayキット>

お買い上げいただきありがとうございます！ Mobile Rack Device Mounting KitのBlu-Rayキットをご使用のEcho™ Express III-R 或いはxMac™ Pro Serverにインストールする事により、コンピュータにBlu-rayディスクならびにお持ちの2.5インチ HDDまたはSDDを2台、或いは3.5インチドライブを1台接続できます。本書は、キットおよびPCIeカードのEcho、xMac筐体へのインストール手順の概要を記載しています。詳細な手順はEcho、xMac各システムのパッケージに付属のユーザーガイドを参照してください。

### 製品と付属品

Mobile Rack Device Mounting Kitアセンブリ1式  
(ブラケットに装着されたパワーサプライとファン、3.5インチ  
ドライブケース、コンボ2.5インチ/Blu-ray/バーナおよび  
オプティカルドライブケース)



Tempo™ SATA Pro 6Gb 4-Portカード1枚



eSATA-to-内蔵SATAケーブル4本



Mobile Rack Device Mounting Kitユーザーズガイド (本書)

3.5インチハードドライブケースユーザーガイド

2.5インチ/オプティカルドライブケースインストールガイド

ドライブおよびケース用留めねじ、キー

### インストールの概要

1. Mobile Rack Device Mounting Kitアセンブリ、PCIeカードパッケージ、ケーブル、ハードウェアを外箱から取り出し用意します。
2. アセンブリのファンの隣に位置する配線穴のプラスチック製の補強輪をアセンブリの内側から外方向へ押し外します。
3. SATAデータケーブル4本をMobile Rack Device Mounting Kitの配線穴に通してからドライブケースのコネクタに接続します：
  - A. 上段の機器はケーブル1本を各“PRI”ポートへ接続
  - B. 上段の機器はケーブル1本を各“ODD”ポートへ接続
  - C. 下段の機器は残りのケーブルを空いているポートへ接続

逆L字型のコネクタはドライブケースに接続するためのものです。

4. 補強輪をケーブルの周りに装着し再びブラケットへセットします。
5. Mobile Rack Device Mounting Kitユーザーガイドを参照し、アセンブリおよび同梱のPCIeカードをEcho Express III-Rへインストール (第3章 — インストール手順、B — Echo Express III-R一式のインストール手順)します。
6. ドライブケースユーザーガイドを参照し、お使いになるドライブをドライブケースへインストールします。