

# クイックスタートガイド

Quick Start Guide for Mobile Rack Device Mounting Kit Mac Pro Migration Edition

## Mobile Rack Device Mounting Kit <Mac Pro®データ転送キット>

お買い上げいただきありがとうございます! Mobile Rack Device Mounting KitのMac Pro®データ転送キットをご使用のEcho™ Express III-R或いはxMac™ Pro Serverにインストールする事により、コンピュータへお持ちの3.5インチHDD或いはSSDを最大で3台接続できます。本書は、キットおよびPCIeカードのEcho、xMac筐体へのインストール手順の概要を記載しています。詳細な手順はEcho、xMac各システムのパッケージに付属のユーザーガイドを参照してください。

### 製品と付属品

Mobile Rack Device Mounting Kitアセンブリ1式  
(ブラケットに装着されたパワーサプライとファン、  
3.5インチドライブ用ケージ)



Tempo™ SATA Pro 6Gb 4-Portカード1枚



eSATA-to-内蔵SATAケーブル3本



Mobile Rack Device Mounting Kitユーザーズガイド

3.5インチハードドライブケージ用インストールガイド

ケージ取付け用ねじ、キー

### インストールの概要

1. Mobile Rack Device Mounting Kitアセンブリ、PCIeカードパッケージ、ケーブル、ハードウェアを外箱から取り出し用意します。
2. アセンブリのファンの隣に位置する配線穴のプラスチック製の補強輪をアセンブリの内側から外方向へ押し外します。
3. SATAデータケーブル3本をMobile Rack Device Mounting Kitの配線穴に通し、ドライブケージのコネクタに接続します。逆L字型のコネクタはドライブケージに接続するためのものです。
4. 補強輪をケーブルの周りに装着し再びブラケットへセットします。
5. Mobile Rack Device Mounting Kitユーザーガイドを参照し、アセンブリおよび同梱のPCIeカードをEcho Express III-Rへインストール (第3章 — インストール手順、B — Echo Express III-R一式のインストール手順) します。
6. 3.5インチドライブケージインストールガイドを参照し、お使いの3.5インチドライブをドライブケージへインストールします。